

# CONVCMIC/SH

Blackmagic Design



É um conversor de vídeo SDI para vídeo HDMI, disponível em dois modelos: Sem fonte de alimentação: [CONVCMIC/SH](#) e com fonte de alimentação: [CONVCMIC/SH/WPSU](#)

- Converte do padrão de vídeo profissional SDI para o padrão HDMI, de televisores, projetores e outros equipamentos
- Possui capacidade de selecionar automaticamente a taxa de transmissão dos dados 3G-SDI, entre os formatos SD e HD até 1080p60
- Possui saída loop 3G-SDI
- Alimentado por entrada padrão USB





## O que vem na caixa

- Micro Converter SDI to HDMI

## Especificações técnicas

Entrada de vídeo	SDI SD, HD ou 3G-SDI	Conformidade SDI	SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M, SMPTE 425M
Saída de vídeo	HDMI conector tipo A	Consumo	1,6 Watts
Saída de vídeo Loop	SDI	Operação	0 a 40 °C
Micro USB	Atualização, Configuração e Alimentação		0 a 90 % de umidade
Espaço colorimétrico	Atualizações, Configuração e Alimentação	Armazenagem	-20 a 60 °C
			0 a 90 % de umidade
Padrão SDI	525i59.94 NTSC, 625i50 PAL		
Padrões de Vídeo HD	720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60	Padrões de Vídeo	Padrões de Vídeo HDMI 525i29.97 NTSC, 625i25 PAL 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60



### Rhox Networking

SIBS Quadra 2 conjunto C, Lote 12 – Núcleo Bandeirante  
71736-203 Brasília – DF  
(61) 3051-5800

<https://loja.rhox.com.br>